PAPAGO!®



行車記錄器

使用手冊

目 錄

-,	結構示意圖	-1
Ξ,	結構功能簡介	-2
三、	操作與使用說明	-3
	使用前準備	-3
	開機與關機	-3
	置入記憶卡	-3
	基本操作	-4
	錄影模式	-4
	回放模式	-5
	系統設定	-6
	WiFi App	-6
	GPS功能講解	-6
	記憶卡錄製檔案存放描述	-11

四、產品規格

-11

一、結構示意圖(圖示僅供參考,以實物為準)





二、結構功能簡介

名字	功能定義
電源鍵【開關螢幕】	1. 短按為開機,長按2秒為關機 2. 開機狀態下:短按為開關螢幕功能
M鍵【選單/模式切換】	1. 短按進入選單 2. 長按為切換模式功能
上翻【上翻/開關 錄音/加鎖鍵】	1. 選單/回放預覽:短按為上翻作用 2. 錄影模式:短按為影片加鎖 3. 錄影模式:長按為開啟/關閉錄音功能
下翻【下翻/切換鏡 頭畫面/抓拍】	1. 選單/回放預覽:短按為下翻作用 2. 錄影模式:短按為切換前、後、左、右鏡頭畫面 3. 錄影模式:長按為抓拍圖片功能
OK鍵【確定/錄影 開關WiFi】	1. 選單/回放模式:短按為確定功能 2. 錄影模式:短按為開啟/停止錄影 3. 錄影模式:長按為開啟/關閉WiFi

三、操作與使用說明

停車監控功能,需接車子常電停車監控線(選配)

機器供電接線方法:



1、GND線接車上地線端

2、+BATT接車上常電12V

3、ACC接線連接車上點火開關

開機與關機

- 1、車子打火機器會自動開機,當車子熄火時機器會自動關機。
- 2、短按開關機鍵一次是開機,再長按一次是關機。
- 3、當使用車充時,行車記錄器會自動開機並自動開始錄影;拔 掉車充時,在關機時會自動保存影片並立即關機。

置入記憶卡

將記憶卡按機身絲印指示方向,筆直推進卡槽。 移除卡片:往前推動一下記憶卡,卡片彈出後即可移除。

注意:錄影狀態移除記憶卡可能會降低檔案和損壞記憶卡壽命,請先 關機後再插拔記憶卡。

基本操作



序號	錄影介面功能描述
1	當前在錄製影片的時間,停止錄影時,會自動消失。
2	錄影解析度: 4錄 1080P 前鏡頭: 1920X1080 後鏡頭: 1920x1080
_	車內左鏡頭: 1920x1080 車內石鏡頭: 1920x1080
3	錄音功能: 🧕 表示當前錄製影片開啟錄音功能; 💋 表示當前錄製影片關閉錄音功能。
4	表示當前錄製影片已加鎖保護,加鎖時長為20秒。
5	WiFi功能: 🌍表示WiFi未開啟; 🋜 表示WiFi已開啟; 🧒 表示WiFi已連接。
6	WiFi的SSID號和WiFi密碼; 關閉WiFi功能時則不顯示。
7	當前系統時間
8	前鏡頭畫面
9	後鏡頭畫面
10	車內-左鏡頭畫面
11	車內-右鏡頭畫面

回放介面



回放檔案預覽介面-圖示狀態:

①影片/圖片切換鍵:按M鍵切換影片檔案預覽或圖片檔案預覽

- ②選單:按選單進入回放選單模式
- ③上頁:按上翻鍵實現上一頁
- ④下頁:按下翻鍵實現下一頁

回放檔案預覽介面-回放選單:

音量: 0~100 【默認值: 50】

影片類型:正常錄影/停車模式/緊急錄影

攝像頭選擇: A/B/C/D

刪除:刪除一個/全部刪除

保護:保護所選檔案/取消保護所選檔案/保護全部檔案/全部取消保護

系統設置

WiFi: 可選擇打開/關閉 WiFi頻率可選擇: 2.4G 和5G	IR燈: 可選擇打開/關閉/自動 注: 自動識別場景亮度,較暗場景下會自動打開		
	G-Sensor:可選擇關閉/高/中/低		
停車監控: 可選擇關閉/高/中/低 注:機器使用電力減壓線;車子熄火之後,當機器受到 碰撞時,會自動開機錄製1分鐘後並自動開機	語系:可選擇英文/西班牙/俄羅斯/簡體中文/ 繁體中文/日文/韓文/土耳其/泰文		
螢幕保護: 可選擇關閉/1分鐘/3分鐘	時鐘設置: 可調節設置日期時間		
格式化SD卡:格式化卡?所有數據將會被刪除 可選擇是/否	重置設置: 所有設定會被重置 可選擇是/否		
GPS狀態: GPS訊號值即時畫面	速度調整:可選擇+12~-12 共25個選項 注:當機器顯示車速與實際車速有誤差時可進行調整校準。		
車速單位 :可選擇關閉/KM/H/MPH 夏令時 :可選擇打開/關閉	時區選擇:預設+8:00 溫馨提示:可根據使用者的 當地時區自行設置		

WiFi APP

	①APP名稱: PAPAGO焦點				
АРР	 ②下載方式:在手機應用市場捜索"PAPAGO焦點"進行下載;或者掃描下方QR code進行下載 □ □				
WiFi狀態	①WiFi狀態圖示, 阙 表示關閉狀態, 🫜 表示開啟狀態, 🌍 表示WiFi已連接				
圖示	②打開WiFi後在錄影介面的左下角會出現WiFi的名稱和密碼,關閉WiFi時則會消失				
	①機器上開啟WiFi功能;				
APP使用 介面	②手機上打開WiFi列表並連接機器上WiFi熱點				
	③打開 APP, 點擊連接機器				

GPS功能講解

1.GPS狀態

GPS狀態	①錄影介面 🧭 表示GPS未定位, 🍻 表示GPS定位成功。 ②定位成功後系統時間也會同步(根據選單設置的時區時間) ③常規設置中的"GPS狀態"中, 可查看即時GPS收星資訊。

2.PC端GPS播放器

①安裝GPS播放器: PAPAGO! Player

下載鏈接: https://www.papagoinc.com/service/download_DVR.aspx

②安裝完成後雙擊打開:



③選擇檔案選項,導入GPS定位成功的影片可顯示行車軌跡、行車過程中的方位和即時車速。
④選擇選單選項,可對播放器進行相關設定。



3.APP端軌跡查詢

①打開APP, 記錄器定位後可查看當前GPS定位資訊。(兩種預覽介面)



②進入回放介面,直接選擇檔案,點擊播放影片,可查看影片行車軌跡。



③將影片下載到本機相簿,選擇"本機相簿"進入"影片檔案",點擊播放影片, 可查看影片行車軌跡。



記憶卡錄製檔案存放描述

檔案夾名稱	存放檔案	
Event	存放緊急加鎖或者手動加鎖的影片檔案	
Normal	存放普通行車的影片檔案	
Photo	存放抓拍的照片	
Parking	存放停車監控錄製的影片檔案	
Share	為預留功能,暫不存放檔案	
二級檔案夾 A/B/C/D	A:存放前錄鏡頭的影片/圖片 B:存放車內-左鏡頭的影片/圖片 C:存放車內-右鏡頭的影片/圖片 D:存放後路鏡頭的影片/圖片	

四、產品規格

型號	G560			
錄影解析度	前鏡頭:1920×1080 後鏡頭:1920×1080 車內左鏡頭:1920×1080 車內左鏡頭:1920×1080			
檔案格式	圖片:JPEG 影片:MP4			
螢幕尺寸	2"			
工作溫度	0°~60°			
存儲溫度	-20°~70°			
記憶卡	8GB- 256GB, Class10以上規格,不建議使用SanDisk記憶卡 注:第一次使用的記憶卡需在本機上進行格式化後才能使用			
USB介面	Type-C			
語系	繁體中文/簡體中文/英文			
功能	碰撞感應、停車監控			

限用物質含有情況標示

	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	貓Cadmium (Cd)	六價路 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板	0	0	0	0	0	0
螢幕	0	0	0	0	0	0
外殼	0	0	0	0	0	0
線材	0	0	0	0	0	0
GPS	0	0	0	0	0	0
車充	0	0	0	0	0	0
備考1. "起出 Note 1: "Excedi referenc 備考2. "〇" Note 2: "〇" ind 備考3. "一"	0.1 wt %"及 mg 0.1 wt %" and " e percentage value " 係指該項(icates that the perco " 係指該項(indicates that the r	"超出0.01 wt 'exceeding 0.01 wt 'exceeding 0.01 wt 'of presence conditi 限用物質之音 entage content of th 限用物質為却 estricted substance c	%"條指限用: %"indicate that the on. 「分比含量未 erestricted substanc 非除項目。 porresponds to the ex	物質之百分的 percentage content 超出百分比 e does not exceed t errotion	二合量超出百分 of the restricted substa 含量基準值。 he percentage of refere	比含量基準值。 Ince exceeds the Ince value of presence

警告

取得審驗證明之低功率射頻器材,非經核准,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大 功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經 發現有干擾現象時,應立即停用,並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信,指依電信管 理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性 電機設備之干擾。

研勤科技股份有限公司 公司地址:114台北市內湖區港墘路200號4樓 客服專線:02-2659-3008 傳真號碼:02-8751-1323 官方網站:tw.papagoinc.com

PAPAGO!"